



FRITZ!DECT 200

Dati tecnici

Highlight in sintesi

- presa con commutazione intelligente
- commuta automaticamente o manualmente l'alimentazione elettrica dei dispositivi collegati
- misura l'energia assorbita, la registra e la analizza
- gestione tramite PC, notebook, smartphone o tablet, anche da fuori casa tramite Internet e la app
- integrazione nella rete domestica tramite DECT e codifica sicura di fabbrica



Dati tecnici

Funzioni

- commuta automaticamente o manualmente l'alimentazione elettrica dei dispositivi collegati (fino a 2.300 watt)
- commutazione manuale con tasto dell'attuatore o tramite FRITZ!Fon; con PC, smartphone o tablet attraverso l'interfaccia utente del FRITZ!Box o MyFRITZ!App (localmente e via Internet)
- commutazione automatica: una sola volta, ogni giorno, durante la settimana (140 punti di commutazione liberi alla settimana), ritmicamente, casualmente, countdown, tramite funzione Astro a seconda del momento in cui tramonta o sorge il sole, oppure attraverso i calendari di Google, disattivazione nel caso di stand-by, attivazione tramite rumori (ad es. battendo le mani o bussando)
- misura l'energia assorbita dai dispositivi collegati e la registra
- analisi del consumo energetico: potenza corrente in watt e tensione corrente in volt, possibile ogni ora, giorno, mese, anno, calcolata in kWh, € e emissioni di CO₂
- sensore di temperatura integrato e sensore rumore
- registrazione dell'andamento della temperatura nelle ultime 24 ore
- indicazione della potenza attuale e della temperatura, commutazione via FRITZ!Fon, interfaccia utente del FRITZ!Box o MyFRITZ!App
- funzione e-mail Push: tutte le informazioni, come consumo energetico o stato di alimentazione vengono inviate via e-mail incl. dati di consumo come allegato CSV
- configurazione intuitiva nel browser tramite l'interfaccia utente del FRITZ!Box
- gestione tramite PC, notebook, smartphone o tablet, via Internet anche da fuori casa
- Commutazione gestita da software nel passaggio zero
- Portata: fino a 300 metri all'aperto e fino a 40 metri all'interno degli edifici

- integrazione nella rete domestica tramite DECT e codifica sicura di fabbrica
- si possono aggiungere nuove funzioni semplicemente tramite aggiornamento

Caratteristiche del dispositivo

- dimensioni (L x H x P): 59 x 93 x 41 mm (senza spina)
- peso: circa 134 g
- potenza massima assorbita: ca. 1,1 watt (a partire da FRITZ!OS 6.50)
- potenza assorbita in stand-by: circa 0,5 watt (a partire da FRITZ!OS 6.50)
- precisione di misura: +/- 100 mW (fino a 5 watt) o +/- 2% (a partire da 5 watt)

Requisiti di sistema

- presa da 230 volt
- FRITZ!Box con DECT, FRITZ!OS 5.50 (o più recente)

Contenuto

- FRITZ!DECT 200
- istruzioni di installazione

Codice articolo

- 20002636