

FRITZ!Powerline 1260E WLAN Set

Dati tecnici

Highlight in sintesi

- estende la rete domestica usando la linea elettrica
- Powerline fino a 1.200 Mbit/s e con codifica sicura
- è immediatamente pronto per l'uso con qualsiasi presa di corrente, non è necessario installarlo
- LAN Gigabit per la connessione di TV smart, Set-top-Box, Blu-ray, NAS, Hi-Fi, console di gioco e altro ancora a FRITZ!Box e Internet
- Access Point wireless fino a 400 Mbit/s (2,4 GHz) e Wireless AC (5 GHz) fino a 866 Mbit/s
- amplia la portata wireless del FRITZ!Box tramite Powerline
- funzione repeater che amplia la portata wireless del router senza bypassare la Powerline
- Eco: particolare efficienza energetica durante il funzionamento
- codifica sicura integrata con AES a 128 bit
- struttura compatta
- collegare altri adattatori in modo facile e sicuro con la pressione di un tasto
- disponibile come adattatore singolo



Dati tecnici

Powerline

- estende la rete domestica usando il cablaggio elettrico di casa
- si può usare con qualsiasi presa di corrente senza dover installare alcun software
- velocità di trasferimento Powerline fino a 1.200 Mbit/s e connessioni stabili nella rete anche con grandi distanze (secondo lo standard Powerline HomePlug AV2)
- tramite Ethernet Gigabit, collega in rete FRITZ!Box, PC, stampante, TV, impianto Hi-Fi, lettore Blu-Ray, console di gioco, lettore multimediale ed altri dispositivi di rete
- Quality of Service: prioritizzazione dei dati per trasmissione video e telefonia via Internet senza interferenze
- supporta le sessioni multicast via IGMP
- codifica sicura integrata in fabbrica: AES a 128 bit per avvio della connessione e trasmissioni dati
- compatibile con adattatori Powerline delle categorie da 1.200, 600, 500 e 200 Mbit/s e con lo standard IEEE P1901 e HomePlug AV2, si può usare insieme ad adattatori Powerline meno recenti
- supporta il protocollo Internet IPv6
- 3 diodi per l'indicazione di stato
- pratico tasto multifunzione per un avvio sicuro della connessione Powerline e connessione wireless di dispositivi di rete via WPS
- interfaccia utente propria basata sul web per semplici operazioni di configurazione, uso e manutenzione
- integrazione ottimale del FRITZ!Box, incluso accesso sicuro all'interfaccia utente e alla funzione di aggiornamento centrale (a partire da FRITZ!OS 6.35)
- funzioni ampliate con il programma FRITZ!Powerline per Windows 10, 8, 7, Vista e XP

Rete wireless

- wireless AC (fino a 866 Mbit/s lordi; 5 GHz) e N (fino a 400 Mbit/s lordi; 2,4 GHz)
- wireless Dual: utilizzo contemporaneo della banda da 5 e di quella da 2,4 GHz
- Amplia la tua rete domestica con la WiFi Mesh, semplicemente raccogliendo più punti di accesso wireless in un unico sistema intelligente (a partire da FRITZ!OS 6.90). Ulteriori informazioni: it.avm.de/mesh
- compatibile con WLAN 802.11g, b ed a (11, 54, 150, 300 Mbit/s)
- collega senza fili PC, tablet, smartphone, stampante e altri dispositivi di rete
- massima sicurezza wireless con WPA2 (802.11i), configurazione semplice con WPS (Wi-Fi Protected Setup) premendo un tasto
- amplia la portata wireless del FRITZ!Box tramite Powerline
- funzione repeater per ampliare la portata wireless del router senza bypassare la Powerline

Connessioni e interfacce

- presa per tipo di spina F (Schuko, CEE 7/4)
- Wireless AC (fino a 866 Mbit/s lordi, 5 GHz) e N (fino a 400 Mbit/s lordi, 2,4 GHz), collega PC, tablet, smartphone, stampante e altri dispositivi di rete
- 1 porte LAN gigabit (10/100/1000 Base-T, presa RJ45) per la connessione LAN a FRITZ!Box e Internet di TV Smart, Set-top-Box, Blu-ray, NAS, Hi-Fi, console di gioco e altro

Caratteristiche del dispositivo

- dimensioni (L x A x P): 67 x 132 x 32 mm
- peso: ca. 200 g ogni adattatore
- tensione di esercizio: 230 V~, 50 Hz

Codice articolo

- 20002819

Contenuto

- FRITZ!Powerline 1260E
- FRITZ!Powerline 1220E
- 2 cavo di rete
- istruzioni di installazione