



FRITZ!Box 3490

Dati tecnici

Connettività

- porta VDSL o ADSL
- 4 porte Gigabit Ethernet, WAN via porta LAN 1
- Wireless AC a 1.300 Mbit/s
- Wireless N a 450 Mbit/s
- bande di frequenza da 2,4 e 5 GHz in simultanea
- 2 porte USB 3.0 per memoria e stampante



Dati tecnici

Internet

- router DSL con firewall/NAT, server DHCP, client DynDNS, UPnP AV
- supporta le connessioni VDSL da 100 Mbit con Vectoring (Full Vectoring)
- uso delle connessioni Internet esistenti via LAN
- funzionalità di router anche con chiavetta 4G/3G (LTE/UMTS/HSPA) o via porta Ethernet per connessione con modem via cavo o fibra ottica
- è supportato IPv6
- firewall Stateful Packet Inspection con condivisione porte
- accesso remoto sicuro via Internet con VPN (IPSec)

Rete wireless

- reti wireless conformi a 802.11ac (fino a 1.300 Mbit/s lordi; 5 GHz) e 802.11n (fino a 450 Mbit/s lordi; 2,4 GHz)
- Wireless dual AC + N per l'uso in simultanea delle bande di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz
- compatibile con WLAN 802.11g, b e a
- Amplia la tua rete domestica con la WiFi Mesh, semplicemente raccogliendo più punti di accesso wireless in un unico sistema intelligente (a partire da FRITZ!OS 6.90). Ulteriori informazioni: it.avm.de/mesh
- sicuro grazie alla codifica WPA2 integrata attivata
- AVM Stick & Surf: navigazione senza fili automaticamente sicura
- tasto WLAN (attivazione/disattivazione manuale della rete wireless)
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- estensione della portata della rete wireless grazie alla funzione di ripetitore
- canale automatico wireless: ricerca automatica di un canale radio della rete wireless privo di interferenze
- rete wireless Eco per prestazioni ottimali con un consumo minimo di corrente
- accesso ospite wireless: navigazione sicura per ospiti e amici

Comfort per la rete domestica

- il media server mette a disposizione della rete domestica musica, immagini e video (SMB, FTP, UPnP AV)
- accesso sicuro al FRITZ!Box da ovunque con MyFRITZ!
- FRITZ!NAS: semplice accesso a tutti i file della rete
- applicazioni in rete come IPTV, Video on Demand e streaming multimediale
- parental control, servizio Push, contatti basati sul cloud e memoria online
- accesso ospite: uso dell'accesso a Internet esistente via LAN
- uso dell'accesso a Internet esistente via LAN o rete wireless
- Wake on LAN via Internet
- supporta i dispositivi DLNA

FRITZ!OS

- "fritz.box": interfaccia utente semplice, da usare intuitivamente via browser
- interfaccia utente ottimizzata per smartphone e tablet (Responsive Design)
- aggiornamenti gratuiti per le nuove funzioni e la sicurezza
- modalità avanzata per le opzioni di impostazione speciali, guida con ricerca a tutto testo
- FRITZ!App per l'accesso ai file da remoto, (Android e iOS), per la semplice connessione alla rete wireless (Android), per l'utilizzo dello smartphone come webcam (Android) e altro ancora

Connettività

- adatto alla connettività VDSL e ADSL
- VDSL conforme a ITU G.993.2 o ADSL/ADSL2+ conforme a ITU G.992.3 (Annex A, B, J o M)
- supporta VDSL Vectoring (ITU G.993.5)
- 4 porte Ethernet Gigabit (10/100/1000 Base-T)
- punto di accesso wireless secondo gli standard IEEE 802.11ac, n, g, b, a
- 2 porte USB 3.0 per memoria e stampante

Contenuto

- FRITZ!Box 3490
- alimentatore con cavo di 1,5 m
- cavo di collegamento DSL di 4 metri
- cavo LAN di 1,5 m (conforme al standard CAT 5e)
- istruzioni di installazione

Caratteristiche del dispositivo

- dimensioni (L x H x P): 245 x 55 x 175 mm
- si può montare a parete o su tavolo
- Potenza assorbita: 8-20 watt

Garanzia

- garanzia del costruttore di 5 anni sull'hardware per clienti finali, come indicato nelle condizioni di garanzia