

FRITZ!DECT Repeater 100



Dati tecnici

Highlight in sintesi

- estende la portata dei tuoi telefoni cordless e dispositivi Smart Home (DECT ULE)
- presa di corrente integrata
- connessioni wireless sicure di fabbrica
- semplice installazione
- ideale per FRITZ!Box con base DECT o altre basi DECT con funzione di ripetitore



Dati tecnici

Funzioni

- estende il campo di ricezione e di trasmissione dei telefoni cordless e dei servizi DECT
- telefonate codificate schermate con il FRITZ!Box come base
- fino a tre conversazioni contemporanee
- supporta l'handover automatico delle telefonate DECT in modo che un dispositivo possa cambiare di canale passando dalla base al ripetitore e viceversa in qualsiasi momento senza che si interrompa la telefonata
- funzione di ripetitore anche per telefonia in HD, radio web e RSS, con il FRITZ!Box come base
- sensore di temperatura integrato
- registrazione dell'andamento della temperatura nelle ultime 24 ore
- portata estensibile in qualsiasi direzione integrando altri FRITZ!DECT Repeater
- compatibile con le basi DECT che supportano lo standard GAP (funzioni di base) e con la funzione repeater attivata
- estende la portata per dispositivi Smart Home con DECT ULE (a partire da FRITZ!IOS 6.50; HAN FUN non viene supportato)
- presa di corrente integrata: il numero di prese disponibili resta uguale
- messa in funzione rapida: basta accenderlo e premere il tasto DECT del FRITZ!Box
- informazioni sullo stato di funzionamento del ripetitore accessibili tramite il monitor DECT del FRITZ!Box
- interruttore DECT: collega e scollega il ripetitore dalla base
- interruttore di stato: attiva e disattiva i LED del ripetitore
- aggiornamenti automatici del software operativo attraverso il FRITZ!Box

Connessioni

- collegamento alla rete elettrica a 230 V, 50 Hz alla presa di corrente per spine del tipo F (Schuko, CEE 7/4)
- standard radio DECT

- dispositivi collegati: fino a 2.300 watt/10 A

Requisiti di sistema

- presa da 230 volt
- FRITZ!Box con DECT e FRITZ!IOS 5.50 (o più recente) o base DECT con funzione di ripetitore (GAP)

Contenuto

- FRITZ!DECT Repeater 100
- istruzioni di installazione

Codice articolo

- 20002641