

Dati tecnici

Dati tecnici

Highlight in sintesi

- telefono cordless (DECT GAP) perfetto insieme al FRITZ!Box
- supporta la telefonia HD offrendo così un timbro naturale
- sicurezza integrata grazie alla codifica conforme a standard dei dati relativi alle conversazioni telefoniche
- riceve feed RSS, radio web e podcast
- consente di leggere le e-mail ricevute e di rispondere
- gestisce media server UPnP e dispositivi Smart Home
- elenchi chiamate, chiamata di sveglia, baby phone, blocco suoneria
- DECT Eco: disattivazione automatica delle onde radio in stand-by
- aggiornamento con nuove funzioni semplicemente premendo un tasto

Dati tecnici

Funzioni

- telefono cordless (standard DECT GAP) per la telefonia via Internet e di rete fissa
- telefonia via Internet conforme allo standard SIP RFC 3261 (in abbinamento al FRITZ!Box)
- complemento perfetto per tutti i modelli di FRITZ!Box con stazione base DECT
- configurazione pratica e gestione delle funzioni del FRITZ!Box sul cordless stesso: segreteria telefonica, chiamata di sveglia, deviazione chiamate, baby phone, attivazione e disattivazione della rete wireless e altre funzioni
- aggiornamenti con nuove funzioni semplicemente premendo un tasto
- supporta la telefonia HD (codec 7 kHz G.722) per una qualità audio naturale
- vivavoce full-duplex



- altoparlante con qualità HD
- sicurezza integrata grazie alla trasmissione vocale codificata
- tastierino ergonomico retroilluminato con tasto messaggi (MWI)
- DECT Eco: disattivazione automatica delle onde radio in stand-by
- portata all'aperto fino a 300 metri e fino a 40 metri negli edifici
- fino a 15 ore di autonomia in conversazione, fino a 10 giorni di stand-by
- varie rubriche per 300 voci, rubrica online, ricerca veloce, foto del contatto
- varie segreterie con menu grafici, interrogazione a distanza e inoltro di e-mail
- avviso di chiamata, deviazione delle chiamate, chiamata in attesa, chiamata alternata, trasferimento di chiamata e conferenza a tre
- configurazione di numeri brevi, elenco chiamate e blocco di numeri, chiamata interna, CLIR ed eventuale soppressione dei numeri in uscita
- riceve feed RSS, radio web e podcast
- consente di leggere le e-mail ricevute e di rispondere
- gestisce media server UPnP e dispositivi Smart Home
- caricamento tramite la base, completo in circa 6 ore
- protezione da scarica profonda
- altoparlante/microfono
- conformità CE

Caratteristiche del dispositivo

- display monocromatico ad alta risoluzione da 112 x 65 pixel
- 1 batteria agli ioni di litio: 750 mAh, 3,7 V
- dimensioni (L x H x P): circa 48 x 145 x 18 mm
- peso: circa 105 g
- tensione di esercizio della stazione di carica: 230 volt/50 hertz

Contenuto

- FRITZ!Fon M2
- pacco batterie
- stazione di carica
- alimentatore per il collegamento alla rete elettrica a 230 volt
- guida rapida

Codice articolo

- 20002586